

KUMANDA TANIMLAMA

Kumanda tanıtma işlemi iki şekilde olmaktadır.
MOD 1 ve MOD2 şeklindedir.

MOD1 Kumandanın aynı butonu ile step by step(aç-dur-kapat) çalıştırma.

- 1) Alıcının üzerindeki butona basıp çekin.
- 2) Kumandanın tanıtmak istediğiniz butonuna 7 saniye kadar basılı tutun.
- 3) Alıcının üzerindeki ışığın sönmesini bekleyin.
- 4) Kumanda tanıtılmıştır.

BU programlamada kumandanın sadece bir butonu çalışacaktır.

MOD2 Kumandanın butonları;

- 1.Buton Birinci kanalı
- 2.Buton İkinci kanalı

şeklinde tanıtılır.

Bu programlamada kumandanın 2 butonunda çalışacaktır.

- 1) Alıcının üzerindeki butona basılı tutun
- 2) Alıcının üzerindeki ışık yanınca elinizi çekin.
- 3) Kumandanın 1. butonuna 10 saniye kadar basılı tutun.
- 4) 10 saniye sonra kumandanın butonundan elinizi çekin.
- 5) Alıcının üzerindeki ışık sönünce kumandanız yukarıdaki gibi çalışır.

UZAKTAN KUMANDA SİLİNME

* Alıcının butonuna basın ve basılı tutun

* Led uzun süre yanacak ve daha sonra sönüp 1 sn ara ile yanıp sönmeye başlayacak

* Led 3'üncü kez yandığında(ışığın sönmesini beklemeden) butonu bırakın ve 10 sn bekleyin

Kırmızı +24 V

Siyah 0 V

Beyaz 1. kanal ortak uç

Beyaz 1.kanal kontak uç

Mor 2. kanal ortak uç

Mor 2.kanal kontak uç